8. Свидетельство о приемке и упаковке.

Упаковщик _____

Мастер упаковки _____

(Штамп ОТК)

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.
9.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.
9.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
9.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».
9.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17
ООО “Завод металлоизделий”
Тел (495) 122-25-85
E-mail: mailto:info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru
№14 Ред. 19.09.2022

ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

Паспорт-инструкция по сборке
Шкафы картотечные серии FB

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции.

1.1. Шкафы картотечные серии FB представляют собой сборную конструкцию и предназначены для надежного и удобного хранения документов.
1.2. Передние части ящиков шкафа картотечного снабжены выемками для установки информационных табличек.
1.3. Шкафы картотечные в серии FB различаются габаритами и количеством ящиков.
1.4. . Шкафы картотечные серии FB оборудованы системой безопасности в виде антиопрокидывающего устройства, что не позволяет выдвигать более одного ящика из шкафа.
1.5. Шкафы картотечные серии FB предназначены для использования в помещениях закрытого типа с влажностью воздуха не более 70%.

2. Технические характеристики.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг
FB2	710x470x630	30,0
FB3	1020x470x630	41,0
FB4	1330x470x630	50,0
FB5	1640x470x630	64,0
FB6	1330x520x630	61,0
FB7	1330x520x630	68,0
FB8	1507x520x630	79,0
FB9	1330x520x630	74,0

5. Требования техники безопасности.

5.1. Перед эксплуатацией шкафа картотечного необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.
5.2. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.

6. Устройство шкафа и условия эксплуатации.

6.1. Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка на один выдвижной ящик составляет 25 килограмм.
6.2. Выдвижение ящиков необходимо осуществлять плавно.
6.3. Запирание центрального замка производить только при условии плотно закрытых ящиков.
6.4. Запрещается выдвигать несколько ящиков одновременно. Попытку, открыть более одного ящика, заблокирует система безопасности (антиопрокидывающее устройство).
Если выдвижение ящика затруднено, убедитесь, что все остальные ящики плотно закрыты.

7. Правила хранения и транспортировка.

7.1. Хранить шкаф картотечный следует в заводской упаковке, в сухом закрытом помещении.
7.2. Складирование упаковок друг на друга не допускается.
7.3. Транспортировка упаковок осуществляется в вертикальном положении.

Установка переходника на ящик А4

28. Установить переходник поз. 12 на лицевую часть поз. 7 и стенку заднюю ящика поз. 14.

29. Загнуть язычок на задней стенке ящика поз. 14.

3. Комплектация.

Поз. №	Наименование	FB-2	FB-3	FB-4	FB-5	FB-6	FB-7	FB-8	FB-9
1	Боковина правая	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Боковина левая	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Стенка задняя	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ригель	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Крыша	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Дно	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Лицевая часть	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Ящик А4	2	3	4	5	–	–	–	–
9	Ящик А5	–	–	–	–	6	7	8	9
10	Боковина ящика А4 правая	2	3	4	5	–	–	–	–
11	Боковина ящика А4 левая	2	3	4	5	–	–	–	–
12	Переходник А4	2	3	4	5	–	–	–	–
13	Продольный разделитель	–	–	–	–	6	7	8	9
14	Стенка задняя ящика	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Направляющая	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Распорка нижняя	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Распорка верхняя	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Винт М6х12	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Саморез 4,8х13	44	56	70	84	68	75	84	102
20	Замок	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Заклепка 4х6	4	6	8	10	12	14	16	18
22	Паспорт-инструкция	1	1	1	1	1	1	1	1

1. Боковина правая

2. Боковина левая

3. Стенка задняя

4. Ригель

5. Крыша

6. Дно

7. Лицевая часть

8. Ящик А4

9. Ящик А5

10. Боковина ящика А4 правая

11. Боковина ящика А4 левая

12. Переходник А4

13. Продольный разделитель

14. Стенка задняя ящика

15. Направляющая

16. Распорка нижняя

17. Распорка верхняя

18. Винт М6х12

19. Саморез 4,8х13

20. Замок

21. Заклепка 4х6

26. Вставить ящики в картотеку.

27. При установке ящиков убедиться, что запорный механизм находится над направляющей.

24. Надеть крышу поз. 5 на боковины картотеки таким образом, чтобы передняя часть крыши попала в паз боковины как указано на рисунке. Тяга ригеля поз. 4 должна находиться над язычком замка.

25. Загнуть язычки для фиксации крыши.

4. Инструкция по сборке.

1. Вставить распорку поз. 17 в пазы боковин поз. 1, 2.
2. Закрепить распорку 4-мя винтами М6х12 поз. 18.
3. Вставить дно поз. 6 между двумя боковинами и сдвинуть его в перед.
4. Вствить заднюю стенку поз. 3.
5. Закрепить заднюю стенку саморезами поз. 19.

6. Установить нижнюю распорку поз.16.
7. Закрепить 6-ю саморезами поз.19 к дну картотеки и боковым стенкам.

8. Положить картотеку на заднюю стенку.

9. Закрепить дно к задней стенке при помощи 2-х саморезов.
10. Надавить на 4-е язычка для фиксации боковых стенок.
11. Устанавить картотеку в вертикальное положение.

22. Вставить дальний язычок направляющей поз. 15 в паз боковины картотеки до упора, совместить передний язычок с отверстием в боковине, сдвинуть вниз до упора.
Отогнуть язычки для фиксации направляющей как указанно на рисунке.

23. Вставить замок поз. 20 в отверстие крыши поз. 5, закрутить гайку, крепящую замок, ключем.

20. Загнуть три язычка для фиксации премычки.

21. Установить язычки направляющих поз. 15 в отверстия в боковине ящика и сдвинуть вверх до упора как показанно на рисунке. При необходимости приклепать направляющие к ящику заклепками 4х6 поз. 21

12. Вставить ригель поз. 4 в правую боковину как указанно на рисунке.

13. Согнуть боковины ящиков поз. 8 и 9 как указано на рисунке.

14. Утановить заднюю стенку поз. 14.
15. Закрепить 4-мя саморезами поз. 19.

Сборка ящика для картотек FB-6, FB-7, FB-8, FB-9

16. Установить лицевую часть ящика поз. 7 как указано на рисунке.
17. Закрепить 4-мя саморезами поз. 19, загнуть 2 язычка для фиксации.

18. Установить продольный разделитель поз. 13 в ящик.
19. Зафиксировать саморезом поз. 19.

Сборка ящика для картотек FB-2, FB-3, FB-4, FB-5

16а. Установить лицевую часть ящика поз. 7 как указано на рисунке.
17а. Закрепить 2-мя саморезами поз. 19, загнуть 2 язычка для фиксации.

18а. Установить боковины ящика поз. 10 и 11 в ящик (с левой стороны, относительно рисунка, должна находиться боковина с направляющими для ригеля, с правой стороны без направляющих).
19а. Зафиксировать 4-мя саморезом поз. 19 каждую планку.

Далее переходим к пункту 21